Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Электромагниты

ЭМД-220
ЭМД-12
ЭМД-24



Предназначены для использования в качестве комплектующего изделия в противопожарной автоматике, клапанах дымоудаления и других устройствах.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:
Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Наименование	ЭМД-220	ЭМД-12	ЭМД-24
Номинальное напряжение, В	220	12	24
Частота питания, Гц	50	-	-
Потребляемый ток, А, не более	0,27	5	2,5
Потребляемая мощность, Вт, не более			
полная	-	60	
активная	60	-	
Номинальное тяговое усилие, Н, не более	20		
Присоединительные размеры, мм	2 места М4-8g, 50±0,2		
Габаритные размеры, мм	42x60x47	42x60x48,5	42x60x50
Масса, не более, кг	0,292	0,35	0,305